

## FS 63A-250A 230V



FS 250A 230V

### Fordelingssentral (FS)

FS får strøm fra hovedsentral og formidler denne direkte til bruksenheten eller undersentralen. En fordelingssentral har hovedbryter, med eller uten vern, sikringer og nødvendige brytere for uttak, direkte uttak eller stikkontaktuttak. Det skal være montert jordfeilbrytere på alle stikkontaktuttak. FS kan leveres fra 63A-250A.

VARENR.	TYPE
72009	Fordelingssentral FS 63A/125A 230V 01303-R
72030	Fordelingssentral FS 250A 230V 12206-R
72031	Fordelingssentral FS 250A 230V 12406-R
72032	Fordelingssentral FS 250A 230V 03406-R
72036	Fordelingssentral FS 250A 230V for brakkerigg 00803-R

Vår mest solgte sentral i denne serien er FS 250A.

VARENR.	RESERVEDELER
72882	Kapsling komplett m/målerskap
70206	Stativ til FS 250
72886	Dør venstre til FS 250A
72887	Dør høyre FS 250A
72703	Sylinderlås (oval) 5537 OLH for låshåndtak
72704	Sylinderlås (oval) 5537 OLU for låshåndtak
70170	Hengsler 50x50
72708/72707	Nøkkel OLH/OLU
75248	Sikringsvindu PCE 18 moduler
75205	Stikkontakt innfelt rett 332-9
75209	Stikkontakt innfelt rett 363-9
75213	Stikkontakt innfelt rett 3125-9
75200	Stikkontakt innfelt 2/16+j (Schuko)
75104	ABB automatsikring C 63A 3P
75125	ABB jordfeilbryter 63A/100mA S 4P
75111	ABB jordfeilautomat C 32A/30mA 3P
75124	ABB jordfeilautomat C 16A/30mA 2P
70436	ABB jordfeildel RC 222/1 3P
70420	ABB effektbryter T1B 125A 3P
70438	ABB lastbryter T4D 250A 4P
70396	ABB kabelklemme FC CuAl 240mm <sup>2</sup> T3 3P
70395	ABB kabelklemme Cu 1x185mm <sup>2</sup> T4 3P

- **Vekt:** 60-80 kg
- **Kapasitet:** 230V 100kW
- **Mål:** 1163x1438x405mm (BxHxD)
- **Vern 230V**

72009 se [www.satema.no](http://www.satema.no) for reservedeler  
72030

ABB lastbryter 250A 4P 1 stk.  
ABB effektbryter T1B 125A 3P 1 stk.  
ABB j.f.del RC 222/1 3P 1 stk.  
ABB aut.sikring C 63A 3P 2 stk.  
ABB j.f.bryter 63A/100mA 4P 2 stk.  
ABB j.f.automat C 32A/30mA 3P 2 stk.  
ABB j.f.automat C 16A/30mA 2P 2 stk.

72031

ABB lastbryter 250A 4P 1 stk.  
ABB j.f.del RC 222/1 3P 1 stk.  
ABB effektbryter T1B 125A 3P 1 stk.  
ABB aut.sikring C 63A 3P 2 stk.  
ABB j.f.bryter 63A/100mA 4P 2 stk.  
ABB j.f.automat C 32A/30mA 3P 4 stk.  
ABB j.f.automat C 16A/30mA 2P 2 stk.

72032

ABB lastbryter 250A 4P 1 stk.  
ABB aut.sikring C 63A 3P 3 stk.  
ABB j.f.bryter 63A/100mA 4P 3 stk.  
ABB j.f.automat C 32A/30mA 3P 4 stk.  
ABB j.f.automat C 16A/30mA 2P 2 stk.

72036

ABB lastbryter 250A 4P 1 stk.  
ABB j.f.automat C 32A/30mA 3P 8 stk.  
ABB j.f.automat C 16A/30mA 2P 1 stk.

- **Antall kW som kan føres i kabel 230V**

3x2,5+j	316-9	6kW
3x6+j	332-9	12kW
3x16+j	363-9	25kW
3x35+j	3125-9	50kW

### Bestykning

250A 230V 12206-R



250A 230V 12406-R



250A 230V 03406-R



250A 230V 00803-R



Annen bestykning på forespørsel.

Lås: OLU, BLU, TEV fåes på forespørsel.