

US 63A 400V



US 63A 400V m/Alu.stativ US 63A m/integrert stativ

VARENR.	TYPE
73065	Undersentral US 63A 400V 01316-R** Alu.stativ
73068	Undersentral US 63A 400V 01316-R** integrert stativ
73069	Undersentral US 63A 400V 02226-R* Alu.stativ
73070	Undersentral US 63A 400V 02226-R** integrert stativ
73071	Undersentral US 63A 400V 01316-R** Alu.stativ
73067	Undersentral US 63A 400V 01316-R* integrert stativ

VARENR.	RESERVEDELER
72901	Kapsling komplett US 63A m/integrert stativ
72906	Kapsling til US 63A uten stativ
70011	Alu.stativ til US 63A
72805	Bakluke for US 63A
72801	Dør nedre komplett for US 63A
72802	Dør øvre komplett for US 63A
72808	Dør til US 63A for sentral m/integrert stativ
72713	Dørvrider for hengelås
72704	Sylinderlås (oval) 5537 OLU for låshåndtak
72705	Skaplås OLU type 1844 (rund)
72707	Nøkkel OLU
70171	Hengsler
75247	Sikringsvindu PCE 12 moduler
75248	Sikringsvindu PCE 18 moduler
75222	Apparatinntak innfelt 463-6
75211	Stikkontakt innfelt rett 463-6
75207	Stikkontakt innfelt rett 432-6
75203	Stikkontakt innfelt rett 416-6
75200	Stikkontakt innfelt 2/16+J (Schuko)
75106	ABB automatsikring C 32A 4P
75105	ABB automatsikring C 16A 4P
75101	ABB automatsikring C 16 2P
75116	ABB jordfeilbryter 63A/30mA 4P
75125	ABB jordfeilbryter 63A/100mA S 4P
75115	ABB jordfeilbryter 40A/30mA 4P
75113	ABB jordfeilautomat C 32A/30mA 4P
75112	ABB jordfeilautomat C 16A/30mA 4P
75124	ABB jordfeilautomat C 16A/30mA 1/16+N

- **Vekt:** 35 kg
- **Kapasitet:** 400V 43kW
- **Mål:** 676x1083x271mm (BxHxD)
- **Vern 400V**

73065

ABB j.f.automat C 32A/30mA 4P 3 stk.
 ABB j.f.automat C 16A/30mA 4P 1 stk.
 ABB j.f.automat C 16A/30mA 2P 3 stk.

73068 som 73065

73069

ABB j.f.automat C 32A/30mA 4P 2 stk.
 ABB j.f.automat C 16A/30mA 4P 2 stk.
 ABB j.f.automat C 16A/30mA 2P 3 stk.

73070 som 73069

73071

ABB j.f.bryter 63A/100mA S 4P 1 stk.
 ABB j.f.automat C 32A/30mA 4P 3 stk.
 ABB j.f.automat C 16A/30mA 4P 1 stk.
 ABB j.f.automat C 16A/30mA 2P 3 stk.

73067


ABB auto.sikring C 32A 4P 3 stk.
 ABB auto.sikring C 16A 4P 1 stk.
 ABB auto.sikring C 16A 2P 3 stk.
 ABB j.f.bryter 63A/30mA 4P 1 stk.
 ABB j.f.bryter 40A/30mA 4P 1 stk.

- **Antall kW som kan føres i kabel 400V**

3x2,5+N+j	416-6	11kW
3x6+N+j	432-6	22kW
3x16+N+j	463-6	43kW
3x35+N+j	4125-6	86kW

Bestykning

63A 400V 01316-R



63A 400V 02226-R



Andre bestykninger på forespørsel.

Lås:

OLU
 BLU, TEV fåes på forespørsel.

* En felles jordfeilbryter for 3-fase uttak og en for 1-fase uttak

** Jordfeilbryter på alle kurser